

Choix des câbles pour le branchement de batteries
Recommended cables for batteries

Câble / Cable	Câble / Cable	L(+) + L(-)	L(+) + L(-)	L(+) + L(-)	L(+) + L(-)
Diamètre / Diameter	Section / Section	tot 5 m	tot 10 m	tot 15 m	tot 20 m
mm	mm ²	I max A	I max A	I max A	I max A
0,98	0,75	2,3	1,1	0,8	0,6
1,38	1,5	4,5	2,3	1,5	1,1
1,78	2,5	7,5	3,8	2,5	1,9
2,26	4	12	6	4	3
2,76	6	18	9	6	5
3,57	10	30	15	10	8
4,51	16	48	24	16	12
6,64	25	75	38	25	19
6,68	35	105	53	35	26
7,98	50	150	75	50	38
9,44	70	210	105	70	53
11	95	285	143	95	71
12,36	120	360	180	120	90

FR Choix des câbles de batteries; L'intensité maximale du courant avec une perte de tension de 0,259 Volt.
 Les pertes des contacts ne sont pas prises en compte.
 Les longueurs des câbles de pôle + et pôle - doivent être totalisées.

EN Recommended battery cables, maximum current with a tension losses of 0,259 Volt.
 The losses over the contacts are not included.
 The total length of de + and - battery cable has to be encouted.